

**CABLEADO BANDEJA LATERAL IZQUIERDO**

1u11		Módulo de entradas			BOHERDI SA4216		
		Puentes	Borne	Identificación 1	Sección	Color	Identificación 2
ENTRADAS	1	(+)	o A1	1L5 - 22	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u11 - A1
		(-)	o A2	1L5 - 38	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u11 - A2
	2	(+)	o A3	1L5 - 23	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u11 - A3
		(-)	o A4	1L5 - 39	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u11 - A4
	3	(+)	o A5	1L5 - 24	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u11 - A5
		(-)	o A6	1L5 - 40	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u11 - A6
	4	(+)	o A7	1L5 - 25	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u11 - A7
		(-)	o A8	1L5 - 41	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u11 - A8
ENTRADAS	5	(+)	o A9	1L5 - 26	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u11 - A9
		(-)	o A10	1L5 - 42	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u11 - A10
	6	(+)	o A11	1L5 - 27	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u11 - A11
		(-)	o A12	1L5 - 43	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u11 - A12
	7	(+)	o A13	1L5 - 28	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u11 - A13
		(-)	o A14	1L5 - 44	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u11 - A14
	8	(+)	o A15	1L5 - 29	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u11 - A15
		(-)	o A16	1L5 - 45	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u11 - A16
FUENTE		(+)	o A17	1b211 - 2	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u11 - A17
			o A18				
		(-)	o A19	1b311 - 2	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u11 - A19
			o A20				
		GND	o A21	1L5 - 19	2,5 mm <sup>2</sup>	Verde/amarillo	1u11 - A21
			o A22				
ENTRADAS	9	(+)	o B1	1L5 - 30	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u11 - B1
		(-)	o B2	1L5 - 46	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u11 - B2
	10	(+)	o B3	1L5 - 31	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u11 - B3
		(-)	o B4	1L5 - 47	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u11 - B4
	11	(+)	o B5	1L5 - 32	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u11 - B5
		(-)	o B6	1L5 - 48	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u11 - B6
	12	(+)	o B7	1L5 - 33	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u11 - B7
		(-)	o B8	1L5 - 49	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u11 - B8
ENTRADAS	13	(+)	o B9	1L5 - 34	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u11 - B9
		(-)	o B10	1L5 - 50	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u11 - B10
	14	(+)	o B11	1L5 - 35	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u11 - B11
		(-)	o B12	1L5 - 51	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u11 - B12
	15	(+)	o B13	1L5 - 36	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u11 - B13
		(-)	o B14	1L5 - 52	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u11 - B14
	16	(+)	o B15	1L5 - 37	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u11 - B15
		(-)	o B16	1L5 - 53	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u11 - B16
FALLA		NA	o B17				
		NC	o B18				
		(+)	o B19				
			o B20				
RED DE CONTROL		A	o B21	1L30 - 3	Belden 8471	Blanco	1u11 - B21
		B	o B22	1L30 - 6	Belden 8471	Negro	1u11 - B22
		A	o B23	1u12 - B21	Belden 8471	Blanco	1u11 - B23
		B	o B24	1u12 - B22	Belden 8471	Negro	1u11 - B24

**CABLEADO BANDEJA LATERAL IZQUIERDO**

1u12		Módulo de entradas BOHERDI SA4216					
		Puentes	Borne	Identificación 1	Sección	Color	Identificación 2
ENTRADAS	1	(+)	o A1	1L5 - 54	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u12 - A1
		(-)	o A2	1L5 - 70	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u12 - A2
	2	(+)	o A3	1L5 - 55	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u12 - A3
		(-)	o A4	1L5 - 71	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u12 - A4
	3	(+)	o A5	1L5 - 56	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u12 - A5
		(-)	o A6	1L5 - 72	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u12 - A6
	4	(+)	o A7	1L5 - 57	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u12 - A7
		(-)	o A8	1L5 - 73	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u12 - A8
ENTRADAS	5	(+)	o A9	1L5 - 58	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u12 - A9
		(-)	o A10	1L5 - 74	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u12 - A10
	6	(+)	o A11	1L5 - 59	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u12 - A11
		(-)	o A12	1L5 - 75	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u12 - A12
	7	(+)	o A13	1L5 - 60	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u12 - A13
		(-)	o A14	1L5 - 76	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u12 - A14
	8	(+)	o A15	1L5 - 61	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u12 - A15
		(-)	o A16	1L5 - 77	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u12 - A16
FUENTE		(+)	o A17	1b212 - 2	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u12 - A17
			o A18				
		(-)	o A19	1b312 - 2	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u12 - A19
			o A20				
		GND	o A21	1L5 - 20	2,5 mm <sup>2</sup>	Verde/amarillo	1u12 - A21
			o A22				
ENTRADAS	9	(+)	o B1	1L5 - 62	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u12 - B1
		(-)	o B2	1L5 - 78	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u12 - B2
	10	(+)	o B3	1L5 - 63	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u12 - B3
		(-)	o B4	1L5 - 79	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u12 - B4
	11	(+)	o B5	1L5 - 64	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u12 - B5
		(-)	o B6	1L5 - 80	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u12 - B6
	12	(+)	o B7	1L5 - 65	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u12 - B7
		(-)	o B8	1L5 - 81	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u12 - B8
ENTRADAS	13	(+)	o B9	1L5 - 66	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u12 - B9
		(-)	o B10	1L5 - 82	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u12 - B10
	14	(+)	o B11	1L5 - 67	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u12 - B11
		(-)	o B12	1L5 - 83	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u12 - B12
	15	(+)	o B13	1L5 - 68	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u12 - B13
		(-)	o B14	1L5 - 84	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u12 - B14
	16	(+)	o B15	1L5 - 69	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u12 - B15
		(-)	o B16	1L5 - 85	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u12 - B16
FALLA		NA	o B17				
		NC	o B18				
		(+)	o B19				
			o B20				
RED DE CONTROL		A	o B21	1u11 - B23	Belden 8471	Blanco	1u12 - B21
		B	o B22	1u11 - B24	Belden 8471	Negro	1u12 - B22
		A	o B23	1u13 - B21	Belden 8471	Blanco	1u12 - B23
		B	o B24	1u13 - B22	Belden 8471	Negro	1u12 - B24

**CABLEADO BANDEJA LATERAL IZQUIERDO**

1u13			Módulo de entradas						BOHERDI SA4216		
			Puentes		Borne	Identificación	1	Sección	Color	Identificación	2
ENTRADAS	1	(+)	o	A1	1L5 - 86	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u13 - A1			
		(-)	o	A2	1L5 - 102	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u13 - A2			
	2	(+)	o	A3	1L5 - 87	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u13 - A3			
		(-)	o	A4	1L5 - 103	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u13 - A4			
	3	(+)	o	A5	1L5 - 88	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u13 - A5			
		(-)	o	A6	1L5 - 104	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u13 - A6			
	4	(+)	o	A7	1L5 - 89	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u13 - A7			
		(-)	o	A8	1L5 - 105	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u13 - A8			
ENTRADAS	5	(+)	o	A9	1L5 - 90	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u13 - A9			
		(-)	o	A10	1L5 - 106	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u13 - A10			
	6	(+)	o	A11	1L5 - 91	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u13 - A11			
		(-)	o	A12	1L5 - 107	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u13 - A12			
	7	(+)	o	A13	1L5 - 92	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u13 - A13			
		(-)	o	A14	1L5 - 108	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u13 - A14			
	8	(+)	o	A15	1L5 - 93	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u13 - A15			
		(-)	o	A16	1L5 - 109	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u13 - A16			
FUENTE		(+)	o	A17	1b213 - 2	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u13 - A17			
			o	A18							
		(-)	o	A19	1b313 - 2	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u13 - A19			
			o	A20							
		GND	o	A21	1L5 - 21	2,5 mm <sup>2</sup>	Verde/amarillo	1u13 - A21			
			o	A22							
ENTRADAS	9	(+)	o	B1	1L5 - 94	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u13 - B1			
		(-)	o	B2	1L5 - 110	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u13 - B2			
	10	(+)	o	B3	1L5 - 95	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u13 - B3			
		(-)	o	B4	1L5 - 111	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u13 - B4			
	11	(+)	o	B5	1L5 - 96	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u13 - B5			
		(-)	o	B6	1L5 - 112	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u13 - B6			
	12	(+)	o	B7	1L5 - 97	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u13 - B7			
		(-)	o	B8	1L5 - 113	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u13 - B8			
ENTRADAS	13	(+)	o	B9	1L5 - 98	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u13 - B9			
		(-)	o	B10	1L5 - 114	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u13 - B10			
	14	(+)	o	B11	1L5 - 99	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u13 - B11			
		(-)	o	B12	1L5 - 115	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u13 - B12			
	15	(+)	o	B13	1L5 - 100	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u13 - B13			
		(-)	o	B14	1L5 - 116	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u13 - B14			
	16	(+)	o	B15	1L5 - 101	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	1u13 - B15			
		(-)	o	B16	1L5 - 117	1 mm <sup>2</sup>	Celeste	1u13 - B16			
FALLA		NA	o	B17							
		NC	o	B18							
		(+)	o	B19							
			o	B20							
RED DE CONTROL		A	o	B21	1u12 - B23	Belden 8471	Blanco	1u13 - B21			
		B	o	B22	1u12 - B24	Belden 8471	Negro	1u13 - B22			
		A	o	B23	1u31 - 17	Belden 8471	Blanco	1u13 - B23			
		B	o	B24	1u31 - 18	Belden 8471	Negro	1u13 - B24			

### CABLEADO BANDEJA LATERAL IZQUIERDO

a1	Interrupor termomagnético MERLIN GERIN - C60N 2x10A					
	Puentes	Borne	Identificación 1	Sección	Color	Identificación 2
	o	1	LI - 1	2,5 mm <sup>2</sup>	Negro	a1 - 1
	o	3	LI - 3	2,5 mm <sup>2</sup>	Negro	a1 - 3
	o	2	b66 - 1	2,5 mm <sup>2</sup>	Negro	a1 - 2
			b110 - R	2,5 mm <sup>2</sup>	Negro	a1 - 2
	o	4	h37 - 2	2,5 mm <sup>2</sup>	Negro	a1 - 4
			b110 - N	2,5 mm <sup>2</sup>	Negro	a1 - 4

b110	Toma corriente					
	Puentes	Borne	Identificación 1	Sección	Color	Identificación 2
fase	o	R	a1 - 2	2,5 mm <sup>2</sup>	Negro	b110 - R
neutro	o	N	a1 - 4	2,5 mm <sup>2</sup>	Negro	b110 - N
tierra	o	T	barra - T	2,5 mm <sup>2</sup>	Verde/amarillo	b110 - T

### CABLEADO BANDEJA TECHO

h37	Lámpara					
	Puentes	Borne	Identificación 1	Sección	Color	Identificación 2
	o	1	b66 - 2	2,5 mm <sup>2</sup>	Negro	h37 - 1
	o	2	a1 - 4	2,5 mm <sup>2</sup>	Negro	h37 - 2

b66	Micro puerta					
	Puentes	Borne	Identificación 1	Sección	Color	Identificación 2
	o	1	a1 - 2	2,5 mm <sup>2</sup>	Negro	b66 - 1
	o	2	h37 - 1	2,5 mm <sup>2</sup>	Negro	b66 - 2

b10		Conmutadora 2 posiciones Vefben Modelo 0/E062					
		Puentes	Borne	Identificación 1	Sección	Color	Identificación 2
SE	NC	o	1				
	NC	o	2				
TELECON.	NA	o	3	L5M - 21	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	b10 - 3
	NA		4	L5M - 22	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	b10 - 4
SE	NC	o	5				
	NC	o	6				
TELECON.	NA	o	7				
	NA		8				
SE	NC	o	9	L5M - 5	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	b10 - 9
	NC		10	L5M - 15	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	b10 - 10
TELECON.	NA	o	11	b10 - 13	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	b10 - 11
	NA		12	L5M - 16	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	b10 - 12
SE	NC	o	13	L5M - 11	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	b10 - 13
	NC		14	L5M - 23	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	b10 - 14
TELECON.	NA	o	15				
	NA		16	L5M - 24	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	b10 - 16
SE	NC	o	17				
	NC	o	18				
TELECON.	NA	o	19	L5M - 17	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	b10 - 19
	NA	o	20	L5M - 18	1 mm <sup>2</sup>	Rojo	b10 - 20